

iLink Backup


取扱説明書

V1.0



*この内容は予告なく変更されることがあります。


各部の名称



- ① USB ポート1 (USB フラッシュドライブ用)
- ② USB ポート2 (USB - Lightning ケーブル用)
- ③ USB ポート3 (電源ソケットまたはPCへの接続用)
- ④ microSDカードスロット

USB フラッシュドライブにバックアップする方法


1. USB フラッシュドライブを挿し込みます。
2. Lightning ケーブルを USB ポート2に挿し込みます。
3. **iLink Backup** を電源ソケットに挿し込みます。
4. Lightning ケーブルを iPhoneやiPadの Lightning ポートに接続します。
5. 充電と同時にバックアップが自動で始まります。



⚠ ご使用の前に USB フラッシュドライブをフォーマットしてください。フォーマットはexFAT形式推奨

ファイルを暗号化する方法

1. PC暗号化専用アプリ **Secura Master** をダウンロードして下さい。
www.spt2012.com/eng/p5_support.php
2. **Secura Master** アプリをパソコンにインストールしてください。
3. **iLink Backup** 本体をパソコンのUSBポートに挿し込んでください。
4. ファイルを選択し、マウスを右キークリックして暗号化/復号化します。



⚠ **Secura Master** は Windows 7/8/10 をサポートしています。

iLink Backup

iLink Backup があれば、iPhone や iPad の充電をする度にデータを簡単にバックアップできます。

iPhoneやiPadのデータを自動的にバックアップ

iLink Backup を使って充電する度にUSBフラッシュドライブやmicroSDカードにiPhoneやiPadの写真やアドレス帳等のデータを自動でバックアップします。

バックアップしながら充電

充電中、**iLink Backup** 専用アプリで iPhoneやiPadのバッテリー残量を確認できます。また、データのバックアップ状況も表示されます。充電およびバックアップ作業はすべてバックグラウンドで実行されるので、スマートフォンの使用を妨げません。

バックアップファイルの保護

機密を守りたいデータは、PC暗号化専用アプリ **Secura Master** を使用して下さい。**Secura Master** を使うと、**iLink Backup** の内蔵 AES-256 ビット暗号化機能により、PC上のファイルを簡単に暗号化できます。

iLink Backup アプリのインストール


下記のQRコードをスキャンするか、App Store で「**iLink Backup**」を検索して、iPhoneやiPadにアプリをインストールしてください。



⚠ **iLink Backup** は iOS 10.0 以降をサポートしています。

microSD カードにバックアップする方法

1. microSD カードを挿入してください。
2. Lightning ケーブルをUSBポート2に挿し込みます。
3. **iLink Backup** を電源ソケットに挿し込みます。
4. Lightning ケーブルを iPhoneやiPadの Lightning ポートに接続します。
5. 充電と同時にバックアップが自動で始まります。



⚠ ご使用の前に microSD カードをフォーマットしてください。フォーマットはexFAT形式推奨

仕様

全般

モデル名	iLink Backup
モデルNo.	SPT-IL6S
サイズ	42(L)x28(W)x30(H) mm
重さ	19g
入力	USB 5V --- 1A
動作温度	0° to 40° C
互換性	
iOS	10.0 以降
USB フラッシュドライブ	USB3.1/3.0/2.0
マイクロフラッシュカード	microSD/microSDHC(推奨容量32GB以上), microSDXC