

# Manual de Instalação do BD Maker

## Índice

V2.1

Capítulo 1: Instalação de hardware do BD Maker .....	2
1.1 Conteúdo da embalagem .....	2
1.2 Requisitos do sistema .....	2
1.3 Instalação do hardware .....	2
Capítulo 2: Instalação rápida do BD Maker .....	3
Capítulo 3: Perguntas freqüentes .....	5
1. Como verificar se o driver foi instalado com êxito ou não? .....	5
2. Como desinstalar o driver de dispositivo? .....	5
3. Como converter arquivos em MPEG4 (PSP e iPad) e carregar para o YouTube. ....	6

**Observação:** Para o manual de instalação de múltiplos idiomas, instale o “**Adobe Reader**” a partir de autorun depois de inserir o CD no CD ROM. Clique em “**Browse**” (Procurar) e abra o arquivo “**Manual**” onde estão os manuais de instalação de múltiplos idiomas.

# Capítulo 1: Instalação de hardware do BD Maker

## 1.1 Conteúdo da embalagem

Retire seu BD Maker da embalagem e certifique-se de que todos os itens estão intactos. Os itens a seguir devem estar incluídos em sua embalagem:

- Dispositivo BD Maker
- Multicabo
- Cabo USB externo
- Guia para início rápido
- CD-ROM com driver
- CD-ROM com CyberLink PowerDirector 7 e CyberLink PowerProducer 5
- CD-ROM com CG PAK e DV LOOPS da 3DBank


## 1.2 Requisitos do sistema

- Pentium-IV 1.6GHz ou superior (recomendado)
- 256 MB RAM de memória do sistema ou acima (recomendado)
- Uma porta USB disponível (preferivelmente USB 2.0)
- Placa de vídeo (deve aceitar DirectX 9.0c)
- Placa de som (placa de som compatível com AC97)
- 1 GB de espaço livre no disco rígido
- Unidade de CD-ROM (para instalação do software)
- Microsoft Windows XP/ Windows Vista/Apple MAC

## 1.3 Instalação do hardware

Siga as etapas mostradas abaixo para instalação de seu BD Maker e siga o guia com imagens abaixo para as conexões periféricas.

1. Conecte a entrada AV/S-VIDEO no conector do BD Maker.
2. Plugue o dongle do BD Maker na porta USB 2.0 de seu sistema.



## Capítulo 2: Instalação rápida do BD Maker

A embalagem do BD Maker vem com os utilitários completos de software Windows. Esses utilitários podem ser encontrados no CD-ROM desta embalagem. Durante a instalação, recomenda-se veementemente desabilitar outros subprogramas. Isso inclui aplicativos, tais como software antivírus e aplicativos de monitoramento do sistema.



1. Quando terminar a configuração do hardware, aparecerá a janela **“Found New Hardware Wizard”** (Assistente de novo hardware encontrado). Clique em **“Cancel”** (Cancelar) e você poderá usar a instalação rápida do BD Maker para instalação adequada.



2. Insira o CD de instalação no dispositivo do CD ROM. A janela de autorun aparecerá conforme a imagem à esquerda. Escolha **“Driver Installation”** (Instalação de driver).

Observação: Seu dispositivo BD Maker deve ser conectado à porta USB2.0 antes da instalação.



3. Selecione o idioma de configuração, depois escolha **“OK”**.



4. Clique em **“Next” (Próximo)** para instalar o driver do BD Maker.



5. Clique em **“Install” (Instalar)** para continuar com a instalação, ou clique em **“Back” (Voltar)** se quiser rever ou alterar qualquer configuração. Aguarde enquanto a instalação estiver em andamento.



6. Escolha **“Finish” (Terminar)** para concluir a instalação do driver. Agora o driver foi instalado em seu computador.

## Capítulo 3: Perguntas frequentes

### 1. Como verificar se o driver foi instalado com êxito ou não?

**R:** Clique com o botão direito em “My Computer” (Meu computador) na área de trabalho e escolha “Properties” (Propriedades). Quando estiver na janela “Properties” (Propriedades), clique em “Device Manager” (Gerenciador de dispositivos) no painel de hardware. Clique no ícone de sinal positivo de “Sound, video and game controllers” (Som, vídeo e controladores de jogos) para abrir a lista de dispositivos. Veja a Fig.1 abaixo.




Fig. 1

### 2. Como desinstalar o driver de dispositivo?

**R:** Clique em “Start” (Iniciar) no canto inferior direito da área de trabalho e escolha “Control Panel” (Painel de controle). Quando estiver na janela “Control Panel” (Painel de controle) e clique em “Add or Remove Programs” (Adicionar ou remover programas). Clique no ícone de sinal positivo de “Change or Remove Programs” (Alterar ou remover programas), depois escolha “KWorld Editing Device Driver” (Driver do dispositivo KWorld BD Maker) para remover o dispositivo.








Fig. 2

### 3. Como converter arquivos em MPEG4 (PSP e iPad) e carregar para o YouTube.


MPEG-4 é necessário para instalar codec relevante de terceiros, como DivX Codec... (visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para baixar o codec divx)



1. Conecte o hardware ao computador e ligue PowerDirector. Clique na opção “Capture” (Captura) e selecione “Setting” (Configuração) para escolher a fonte de entrada.



2. Botão de um toque para iniciar e terminar gravações enquanto o computador salva o arquivo.









3. Clique na opção **“Edit” (Editar)** e continue com a edição de vídeo.


**Observação:** Se você quiser carregar o arquivo diretamente para o YouTube, pule para a Etapa 7.



4. Clique na opção **“Produce” (Produzir)**, selecione **“Create File” (Criar arquivo)** e continue clicando em **“Next” (Próximo)**.




5. Selecione **“Portable MPEG4” (MPEG4 portátil)** e escolha o formato de arquivo para o qual gostaria de converter.




6. Selecione **“Start Rendering”** (Iniciar processamento) para executar a conversão de arquivo. Depois de concluir o processo, você pode continuar para a transferência de arquivo ao PSP ou iPod.

Se você quiser carregar o arquivo diretamente para o YouTube, continue com a Etapa 3 e siga as instruções na tela.




7. Clique na opção **“Produce”** (Produzir), selecione **“YouTube”** e escolha **“Next”** (Próximo).




8. Importe seu nome de usuário e senha do **“YouTube”** e escolha **“Next”** (Próximo). (Você pode escolher **“sign up YouTube”** (Registrar no YouTube) para registrar novo nome de usuário e senha.







9. Preencha as informações requisitadas e escolha **“Next” (Próximo)**.



10. Marque a caixa na lateral direita inferior e escolha **“Next” (Próximo)**.



11. Clique em **“Start” (Iniciar)** e aguarde a conclusão do processo de carregamento.



12. Quando o arquivo tiver terminado o carregamento, você poderá visualizar online.

### Observação:

Se você mudar os sistemas operacionais (ex: XP->VISTA ou VISTA->XP), reinstale o driver para garantir que o dispositivo continuará funcionando corretamente.